

# MIERNIKI ANALOGOWE SERII MS

## MIERNIKI SERII MS

### Właściwości


Mocna obudowa, prosty i niezwykle bezpieczny w użyciu

Wysoka dokładność i stabilność

Jeden przycisk do zmiany zakresu

Bezpieczne gniazda oraz podwójna izolacja

Elegancka i wodoodporna obudowa



**URZĄDZENIA  
WSTRZAŚOODPORNE**

Parametry	MS 301 nr kat. 116112	MS 302 nr kat. 116113	MS 303 nr kat. 116114
Funkcje	Amperomierz AC/DC	Voltomierz AC/DC	Galwanometr
Zakresy	AC 10mA ~ 10A (7 kroków) DC 100uA ~ 10A (11 kroków)	AC 3V ~ 1000V (6 kroków) DC 100mV ~ 1000V (8 kroków)	DC 30uA ~ 3mA (2 kroki) DC 100mV (1 krok)
Dokładność	1,5% (DC), 2% (AC)	1,5% (DC), 2% (AC)	1,5%
Częstotliwość pracy	45 ~ 400Hz	20 ~ 400Hz	-
Bezpieczniki	3A i 10A / 500V	0,5A / 500V	0,5A / 500V
Wymiary	170 × 165 × 55 [mm]	170 × 165 × 55 [mm]	170 × 165 × 55 [mm]
Masa	200g	200g	200g



MS 301



MS 302



MS 303



Parametry	MS 304 nr kat. 116115	MS 305 nr kat. 116116	MS 306 nr kat. 116117
Funkcje	Watomierz 1-fazowy	Watomierz 1- i 3-fazowy	Mulimetr
Zakresy	AC/DC 60-120-240-480V AC/DC 1A	AC/DC 60-120-180-240-360-480V (1-fazowo) AC/DC 60√3-120√3-180√3-240√3V (3-fazowo)	DCV 2,5V ~ 1000V (7 kroków) ACV 10V ~ 1000V (6 kroków) DCA 50uA ~ 10A (9 kroków) ACA 2,5mA ~ 10A (7 kroków) R 1Ω ~ 1KΩ (4 kroki)
Dokładność	2,5% (DC), 1% (AC)	2,5% (DC), 1%(AC 1-fazowo), 2% (AC 3-fazowo)	1,5% (DC), 2,5% (AC)
Częstotliwość pracy	0 ~ 500Hz	15 ~ 500Hz	20 ~ 400Hz
Bezpieczniki	1A / 500V	5A / 500V	1A i 10A / 500V
Akcesoria	-	-	Przewody pomiarowe para
Wymiary	170 × 165 × 55 [mm]	170 × 165 × 55 [mm]	170 × 165 × 55 [mm]
Masa	200g	200g	200g



MS 304



MS 305



MS 306

