

MDM3100 miernik mocy 3-faz

- Mierzy i analizuje w czasie rzeczywistym dla każdej z faz i dla 3 faz łącznie ponad 60 parametrów jak: U, I, I_N, P, Q, S, Hz, cos φ (PF), kWh, kVarh, kVAh i inne.
- 3 wejścia prądowe 0~5A, max pomiar do 9,99MA (przy zastosowaniu przekładników prądowych CT).
- 3 wejścia napięciowe: pomiar napięć L-N do 400V, napięć L-L do 690V, max pomiar do 9,99MV (przy zastosowaniu przekładników napięciowych PT).
- Ustawiana przekładnia CT i PT od 1,0 do 6500,0.
- Wyliczanie prądu w przewodzie neutralnym N
- Energia czynna bierna i pozorna
- Energia czynna i bierna : import/export/netto do 999999,99 MWh / MVarh
- Dalsza agregacja energii po przepelnieniu licznika
- Funkcja Multi-tariff pozwalająca na pomiary energii o różnym charakterze w max 12 interwałach na dobę z pamięcią 3 kolejnych ostatnich miesięcy
- Strażnik mocy (Demand) - prognozowanie zapotrzebowania mocy czynnej i biernej za ustalony okres (od 15min) dla każdej z faz i całkowitej
- Współczynnik mocy (PF) dla każdej z faz i całkowity
- Wartości średnie I i U (L-N, L-L) dla każdej z faz
- Wyświetlanie wartości Max i Min z pomiarów dla wszystkich funkcji, kasowanie wartości Max i Min
- Moc 4 kwadrantowa.
- Charakteru obciążenia: indukcyjne/pojemnościowe.
- Wyświetlanie % wartości prądu dla w relacji do wartości znamionowej w postaci cyfrowej i bargrafów słupkowych dla każdej z faz.
- Pomiar niezrównoważenia (%) dla prądu i napięcia.
- 2 wyjścia impulsowe do pasywnego pomiaru energii czynnej (kWh) i biernej (kVarh).
- Port komunikacji RS-485 (protokół Modbus RTU)
- Zegar czasu rzeczywistego.
- Podświetlany LCD z regulacją jasności i autowylaczeniem po 60s bezczynności.
- Pełna obsługa i wyświetlanie wszystkich parametrów z poziomu klawiatury przyrządu.
- Znaczne rozszerzenie możliwości pomiarowych i kontrolnych przy zastosowaniu opcjonalnych modułów.
- Pełna konfiguracja systemowa (za wyjątkiem obsługi modułu przekaźnikowego i wyjść analogowych) oraz ustawianie i kasowanie parametrów z chronionym hasłem dostępu.
- Detekcja statusu, braku modułu i błędów zainstalowanych modułów.

Pomiary z modułem analizy harmonicznych.

- Pomiar THD% dla napięcia i prądu do 63 harm.
- Pomiar całkowitego odkształcenia (%) dla harmonicznych parzystych i nieparzystych (2~63)
- Pomiar współczynnika szczytu CF dla napięcia i współczynnika K dla prądu
- Pomiary dla częstotliwości fundamentalnej:
 - napięcia, prądy i kąty fazowe dla każdej z faz
 - moc pozorna, czynna i bierna dla każdej z faz
- % wartość poszczególnych harmonicznych dla prądu i napięcia oraz ich kąty fazowe dla każdej z faz

Pozostałe moduły opcjonalne:

- Pamięć (2GB), 8 kanałów wejść zdalnych z rejestracją zdarzeń SOE, 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe, 4 programowalne wyjścia analogowe 0~5V albo 4~20mA, komunikacja Profibus, komunikacja Ethernet (opis modułów w dalszej części karty).



Pomiary

Funkcja	Pomiar	Opis szczegółowy
Pomiary w czasie rzeczywistym	Napięcie fazowe	Fazowe, średnie napięcie fazowe
	Napięcie międzyfazowe.	Napięcie międzyfazowe, średnie napięcie międzyfazowe
	Prąd	Fazowy, średni prąd fazowy, wynikowy prąd w przewodzie neutralnym
	Moc czynna kW	Fazowa, całkowita czynna dla 3 faz
	Moc bierna kVar	Fazowa, całkowita dla 3 faz
	Moc pozorna S	Fazowa, całkowita dla 3 faz
	Moc 4 kwadrantowa	Moc 4 kwadrantowa
	Częstotliwość	Systemowa (fundamentalna)
Strażnik mocy	Wsp. Mocy (PF)	PF dla fazy, całkowity PF dla 3 faz
	Zapotrzebowanie mocy	Dla mocy 3 fazowej czynnej i biernej, zapotrzebowana moc czynna(W) i pozorna (VA)
Odczyt energii	Energia czynna kW	Energia pobierana, zwracana i energia czynna netto, 1 kanałowe wyjście impulsowe (kW)
	Energia bierna kVar	Energia pobierana, zwracana i energia bierna netto, 1 kanałowe wyjście impulsowe(kVar)
	Billing wielotaryf.	Ustawienia (SET UP) multi-taryfy
Czas	Czas rzeczywisty	Rok/miesiąc/dzień/godzina/minuta/sekunda
Komunikacja	RS-485	Protokół 1 modbus-RTU
Oprogramowanie	port COM	Na CD (Comprehensive Electric Monitoring System)

Dokładności

Parametr	Wyświetlanie	Kierunek przepływu	Dokładność
Napięcie	0 ~ 9999,9 kV		klasa 0,2
Prąd	0 ~ 9999,9 kA		klasa 0,2 *)
PF	-1 ~ +1	kierunkowość +/-	klasa 1
Częstotliwość	45 ~ 65 Hz		0,01Hz
Moc czynna	-99999 ~ +99999 MW	kierunkowość +/-	klasa 0,5
Moc bierna	-99999 ~ +99999 MVar	kierunkowość +/-	klasa 0,5
Moc pozorna	-99999 ~ 99999 MVA		klasa 0,5
Moc czynna zapotrzebow.	-99999 ~ +99999 MW		klasa 1
Moc bierna zapotrzebow.	-99999 ~ +99999 Mvar		klasa 1
Energia czynna	0 ~ 9999999,99 MWh	import/export/netto	klasa 1
Energia bierna	0 ~ 9999999,99 Mvarh	import/export/netto	klasa 2
Kąt fazowy	0,0 ~ 359,9 °	kierunkowość +/-	klasa 2
THD%- prąd	0 ~ 100%		klasa 2
THD%- napięcie	0 ~ 100%		klasa 2

Uwaga: *) dokładność nie uwzględnia dokładności przekładników prądowych



MDM 3100 Wielofunkcyjny tablicowy miernik mocy c.d.

Specyfikacja techniczna

Wejścia prądowe (3 kanały wejściowe)

(pomiar prądu przez przekładniki CT)

Prąd wejściowy: 0~5A AC

Prąd nominalny : $I_{nom} = 5A$

Mierzony zakres: 0,5% ~120% I_{nom}

Zakres przeciążenia: 2x prąd znamionowy,
100A /1s nie powtarzalne

Impedancja wejścia: 20mΩ

Pobór mocy: <=0,2VA na fazę

Max mierzony prąd (przez CT): 9,99 MA

(ustawiana przekładnia CT 1,0 ~ 6500,0)

Próbkowanie: 6400próbk/s (dla f=50Hz)

Wejścia napięciowe (3 kanały wejściowe)

Napięcie wejściowe pomiar bezpośredni U_{nom} :

0~400V AC (L-N), 0~690V AC (L-L)

Częstotliwość systemu: 45~65Hz

Mierzony zakres: 3%~120% U_{nom}

Zakres przeciążenia: 2x napięcie znam.

2500V/1s nie powtarzalne

Pobór mocy: <0,5VA na fazę

Max mierzony prąd (przez PT): 9,99 MV

(ustawiana przekładnia PT 1,0 ~ 6500,0)

Próbkowanie: 6400próbk/s (dla f=50Hz)

Pozostałe parametry

Zasilanie panelu: 85~265VAC/DC (standard)

24~36VAC/DC (opcja)

36~80VAC/DC (opcja)

Wyświetlacz LCD: pole 76 x 66 mm

regulacja jasności

Odświeżanie: 1x/s

Obsługa pamięci: 2GB

Współczynnik temp.: <100PPM/°C

Wytrzymałość elektryczna (wejście/wyjścia):

2500V/1min

Temperatura pracy: -20 ~ 60 °C

Temperatura składowania: -40 ~ 85 °C

Wilgotność względna pracy: 5% ~95% RH

Stopień zanieczyszczenia: 2 klasa

Materiał obudowy: stopień palności zg z UL94V0

Rozmiary: panel główny: 96 x 96 x 78 mm

panel z modułami: 96 x 96 x 122 mm

Masa: 420 g (panel główny)

Otwór montażowy: 91 x 91 mm

Wyjście impulsowe (2 kanały)

Liczba wyjść: 2 kanały do pasywnego pomiaru energii (po jednym dla zliczania energii czynnej i biernej)

Port szeregowy COM

Liczba wyjść: 1 port RS-485

Protokół komunikacji: Modbus-RTU

Prędkość: 2400/4800/9600/19200/38400bps

Oprogramowanie na CD:

Comprehensive Electric Monitoring System

Moduły wyposażenia opcjonalnego do MDM 3100



Moduł A Wejściowy sygnały zdalne

Ilość wejść: 8 programowalnych kanałów

Tryb pracy: detekcja statusu, SOE, rejestracja zdarzeń

Typ wejścia: dry kontakt (styczność bezprądowa)

Wytrzymałość izolacji: 2500 V AC

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 65 mm, 52 g

Moduł A Nr kat. 140103



Moduł C Wyjścia analogowe 4~20mA

Ilość wyjść: 4 programowalne kanały

Zakres sygnału wyjściowego: 4 ~ 20 mA

Czas odpowiedzi: <400ms

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 65 mm, 44 g

Moduł C Nr kat. 140104



Moduł F Moduł analizy harmonicznych

THD% (dla U, I) - dla 3 faz, dla każdej fazy, dla przewodu neutralnego N

Zniekształcenie harmonicznych - (2~63) parzystych i nieparzystych

U, I fundament. - amplituda, kąf fazowy prądów i napięć dla częstotliwości fundamentalnej

kW, kVar fundament. - amplituda, kąf fazowy mocy czynnej i biernej dla częstotliwości fundamentalnej

Harmoniczne - analiza pojedynczych harmonicznych 2 do 63

Współczynnik K - współczynnik K dla prądu

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 57 mm, 44 g

Moduł F Nr kat. 140108

Moduł B Wyjścia przekaźnikowe

Ilość wyjść: 4 programowalne wyjścia

Tryb pracy: alarm przekroczenia limitów ponad i poniżej zadanej wartości.

Programowalne limity ponad/poniżej dla pomiarów w czasie rzeczywistym.

Niezrównoważenie prądu i napięcia, poziom zapotrzebowania, harmoniczne,

zdalny sygnał. Rozkazy limitów mogą być odczytywane przez port COM.

Typ wyjścia: kontakt mechaniczny

Obciążalność kontaktu: 5A 250V

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 65 mm, 44 g

Moduł B Nr kat. 140106

Moduł D Wyjścia analogowe 0~5V

Ilość wyjść: 4 programowalne kanały

Zakres sygnału wyjściowego: 0 ~ 5 V

Czas odpowiedzi: <400ms

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 65 mm, 44 g

Moduł D Nr kat. 140105

Moduł E Moduł pamięci

Pojemność pamięci: 2GB na karcie typu SD

Tryb pracy: zapisuje co okres pomiaru prowadzone w czasie rzeczywistym, niezrównoważenie prądu i napięcia, poziomy

zapotrzebowania, sygnały zdalne

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 57 mm, 44 g

Moduł E Nr kat. 140107

Moduł I Moduł komunikacji Ethernet

Liczba kanałów: 1 kanał, adaptuje 10M/100M

Komunikacja: protokół TCP/IP

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 57 mm, 44 g

Moduł I Nr kat. 140111

Moduł G Moduł pamięci i analizy harmonicznych

(moduł posiada łącznie możliwości modułu E pamięci i modułu F analizy harmonicznych)

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 57 mm, 44 g

Moduł G Nr kat. 140109

Moduł H Moduł komunikacji Profibus

Liczba kanałów: 1 kanał

Komunikacja: protokół Profibus-DP

Rozmiary i masa: 59 x 21 x 57 mm, 44 g

Moduł H Nr kat. 140110

UWAGI DO KOMPLETACJI MODUŁÓW OPCJONALNYCH I ZASILANIA

- Do jednego panelu MDM 3100 można zastosować max 4 moduły opcjonalne ale: tylko 1 moduł opcjonalny tego samego typu może być zastosowany w 1 panelu, moduły C i D nie mogą być zastosowane jednocześnie, moduł G nie może być zastosowany z modułem E lub F.
- Standardowe napięcie zasilania panelu MDM 3100 jest 85~265VAC/DC. Jeżeli wymagane jest napięcie zasilania 24-36VAC/DC lub 35~80VAC/DC należy to odpowiednio wyspecyfikować w zamówieniu.

Typ zestawu	Nr katalogowy	Moduły zainstalowane							
		A	C	D	E	F	G	I	
MDM 3100ADF	140112	.		.		.			
MDM 3100CFI	140113		.			.		.	
MDM 3100ADE	140114	.		.	.				
MDM 3100CGI	140115		.				.	.	
MDM 3100ACF	140116	.	.			.			
MDM 3100AGI	140117	.					.	.	
MDM 3100DGI	140118			.			.	.	

