

KOŃCÓWKI POMIAROWE



Końcówka pom. 4389-10A Ø4 [109031] czarna(BK); [109032] czerwona(R)

- bezpieczna końcówka pomiarowa z gniazdem o średnicy 4 mm do przyłączania przewodami pomiarowymi z wtykami o średnicy 4 mm osłoniętymi z tuleją sztywną
- końcówka pomiarowa przechodzi we wtyk lamelkowy o średnicy 4 mm i osłonięta jest **wsuwaną tuleją izolacyjną**
- bezpiecznik topikowy 32x6 mm 10A, 600V/ 50kA
- napięcie pracy 600V= kat III; prąd roboczy: 10A
- zakres temperatur: -25°C÷80°C

Długość: 133 mm

Końcówki mogą być dostarczane z innymi bezpiecznikami (lub można je w takie wyposażyć):
0,5A 660V/50kA lub 0,5A 1kV/50kA

BIALL Sp. z o.o.

Otomin, ul. Słoneczna 43, 80-174 GDAŃSK
tel. (0 58) 322 11 91, 92; fax (0 58) 322 11 93
e-mail: biall@biall.com.pl www.biall.com.pl

Biuro Handlowe w Warszawie:
tel./fax (0 22) 331 28 39, kom. 505 107 957
Biuro Handlowe w Jaworznie:
tel. (0 32) 750 85 25, kom. 509 755 010



PN-EN ISO 9001:2001